

Tython

Puissante & robuste

Tython est une petite lampe torche (12 cm) véritable concentré de technologie pour **1600 lumens** d'une portée de 400 m et d'une autonomie maximum de 24 h.

Cette lampe torche rechargeable, tactique, polyvalente, IPX8 est équipée de notre interrupteur électronique multifonctionnel avec une option de compte à rebours d'extinction. Son alliage en aluminium T6 anodisé vous assure une résistance dans les pires conditions. Cette lampe torche compacte dispose de 8 modes d'éclairage différents + verrouillage de l'interrupteur placé à l'arrière de la lampe, Tython est à mémoire de position.

Force de l'ordre, survivaliste, airsoft, camping, quotidien, randonneurs, marins pêcheurs... La Tython rencontre un succès fulgurant !



INFORMATIONS PRATIQUES

La lampe torche Tython a été étudiée pour une prise en main facile et ergonomique. Seulement 12 cm et 170 grammes. Accroche ceinture rigide et solide avec passage de corde pour les montagnards. Brise vitre en retournant Tython, par les 2 rebords protégeant l'interrupteur.

8 modes d'éclairage pour une plus grande polyvalence: **Turbo** > 1600 Lumens / 2h - **Forte** > 500 Lumens / 2h50 - **Médium** > 150 Lumens / 8h - **Faible** : 50 Lumens / 24h - **Veilleuse** > 10 Lumens / 150h - **Strobe et SOS** > 1 600 Lumens - **Balise marine** > 150 Lumens

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- > Tython est la lampe torche tactique la plus utilisée par les écoles de Police et de Gendarmerie. Simplicité d'utilisation, solidité et ergonomie font de la lampe torche tactique Tython la lampe torche la plus appréciée des professionnels les plus exigeants.
- > La Tython est extrêmement **solide et robuste**. Nous avons fait tomber cette lampe torche plus de 300 fois sur tout type de sol.
- > **Interrupteur intelligent placé à l'arrière de la lampe :** Tactique / Classique / Verrouillage d'interrupteur / Programmation d'extinction / Mémorisation de la dernière position
- > La Tython est waterproof **IP 68**: ce n'est pas une lampe de plongée, mais elle vous sera d'une grande utilité pour aller vérifier l'hélice de votre bateau, même en eau trouble ou sous la pluie à la campagne.
- > De plus sa LED qualifiée blanc jaune chaud (mais éclairant blanc) lui permet de pénétrer le brouillard sans le « percuter ».



1600 lumens



Autonomie 24h



Portée 400m



Type d'article	Torche tactique rechargeable
Couleur de la lampe	Noir titane
Interrupteur	Electronique multifonctionnel
Modes d'éclairage	8 + mémoire de position
Portée maximale	400 mètres
Autonomie	240 minutes à 100%
Chargeurs	USB direct sur accus par micro USB
Matériaux	Alliage aluminium 6061 - T6 anodisé
Source de lumière	LED Luminus- SST40 blanc/jaune/chaud
Électroluminescence	Blanc (3000K)
Rendement lumineux	1600 lumens
Batterie rechargeable	batterie 18650 Li-ion 3.7V2600 Mah
Durée de vie LED	50 000 heures
Durée de vie batterie	500 recharges
Témoin charge interne	Sur accus
Indice de protection	Waterproof IP 68
Dimensions/ Poids	120 Gr Ø 38 Ø25,4 *123,5 mm/ 170Gr
Certification	CE, Rosh
Garantie	1 an

Le coffret contient:

Accus - 2 joints toriques supplémentaires - Clip de ceinture - 1 câble USB - dragonne



06 20 23 35 99

contact@assault58.com

SARL MAGUY - 35 RUE SAINT JACQUES 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

SIRET 75309731000019 - RCS NEVERS B 753 097 310



Tython

Manuel d'utilisation

Cette lampe torche est fabriquée selon un standard de très haute qualité, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité.

Avant d'utiliser le modèle Tython, veuillez **enlever l'opercule de protection batterie** en dévissant l'interrupteur et lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1- Interrupteur multifonctionnel

Choisissez votre mode d'éclairage: *mode classique au mode tactique*. Pour passer de l'un à l'autre, appuyez 7 fois de suite sur l'interrupteur, la LED clignotera 6 fois pour confirmer le changement de mode.

- Mode Eclairage classique:

> Option 1. Appuyez et maintenez l'interrupteur pendant 0,5 secondes pour accéder au niveau le plus bas. Cliquez ensuite sur l'interrupteur pour accéder aux différents niveaux d'éclairage. (Veilleuse, faible, medium, forte, puis double-cliquez, Turbo, stroboscopique, SOS, balise marine)

> Option 2. Cliquez rapidement sur l'interrupteur pour accéder au niveau mémorisé. Le niveau d'éclairage mémorisé est le dernier niveau utilisé lorsque vous avez éteint votre Tython.

Lorsque vous êtes en mode mémorisé, cliquez rapidement sur l'interrupteur pour faire défiler les niveaux haut /moyen / bas et choisissez le niveau dont vous avez besoin.

> Pour éteindre : Appui prolongé maintenu sur l'interrupteur, quelle que soit la position.

1. Activation : Peu importe que votre Tython soit allumée ou éteinte, cliquez deux fois sur l'interrupteur pour accéder au mode turbo.

2. En mode turbo, cliquez deux fois sur le l'interrupteur pour faire défiler Stroboscopique / SOS / Balise / Turbo.

3. Cliquez rapidement sur l'interrupteur pour revenir au mode d'éclairage mémorisé.

- Mode Tactique :

Pour accéder au mode tactique veuillez cliquer rapidement 7 fois de suite (Tython clignotera 7 fois pour vous indiquer la prise en compte de votre consigne).

> Option 1. Appuyez et maintenez l'interrupteur pour accéder temporairement au niveau Turbo, votre Tython s'éteindra en relâchant votre doigt de l'interrupteur.

> Option 2. Cliquez sur l'interrupteur pour accéder au niveau Turbo, puis, double-cliquez pour accéder au niveau stroboscopique.

> Option 3. Cliquez rapidement deux fois sur le l'interrupteur pour accéder au mode Stroboscopique.

Pour éteindre : Appui prolongé maintenu sur l'interrupteur, quelle que soit la position.

Veilleuse, faible, médium, SOS et balise marine non disponible en mode tactique.

- Fonction de verrouillage :

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez rapidement sur l'interrupteur 3 fois de suite pour le verrouiller, la LED clignote 3 fois. Votre Tython ne peut alors pas être allumée. Pour la déverrouiller pratiquez la même manipulation, la LED clignotera une fois.

- Compte à rebours (non disponible en mode tactique) :

> Lorsque votre THYTON est allumée, cliquez rapidement sur l'interrupteur 3 fois pour régler le compte à rebours à 3 minutes, la LED clignotera une fois pour indiquer que le compte à rebours est activé, 3 minutes plus tard, votre THYTON s'éteint automatiquement.

> Si vous cliquez encore 3 fois sur l'interrupteur, la LED clignotera deux fois, le compte à rebours sera augmenté à 6 minutes. De cette façon, vous pouvez définir 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes.....27 minutes et 30 minutes. Toute opération sur l'interrupteur annulera le compte à rebours.



2- Avertissement basse tension

> Tython détecte constamment la capacité restante de la batterie. Si vous continuez à utiliser Tython lorsque la capacité restante est inférieure à 10%, les niveaux Turbo, élevés et moyens ne seront pas disponibles. seuls le niveau bas et ultra bas seront utilisables pour vous inviter à recharger votre batterie, ou à la remplacer rapidement.

> Pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie des composants internes, Tython descendra automatiquement du niveau turbo lors qu'une température trop élevée sera détectée. Pour obtenir de nouveau le niveau turbo, redémarrez votre Tython.

3- Chargement de la batterie

Brancher le Micro USB directement sur votre batterie tension max de 4,2 V et un courant de 520 ma. Ne pas utiliser des chargeurs secteur à charge ultra-rapide mais classique

MESURES DE SÉCURITÉ

> Veillez à ne pas diriger l'éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu'un, cela pourrait occasionner des lésions oculaires. Attention aux enfants.

> N'essayez pas de réparer vous-même la lampe, vous pourriez l'endommager.

> Les déchets électriques (batterie et ampoule) doivent être déposés aux points de collecte spécifiques déchets électriques.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

> Pour une meilleure utilisation, nettoyez les empreintes sur la lentille à l'aide d'un chiffon doux.

> Pour que les joints toriques ne se dessèchent pas, et pour conserver l'étanchéité maximale, appliquez de la vaseline sur les joints toriques une fois par an / deux ou trois fois par an en situation nautique.

> Si l'eau s'infiltre à l'intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l'ensemble. Replacer la batterie dans le corps de la lampe, l'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité - côté interrupteur.

Garantie

La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation n'est pas concerné par cette garantie.

GARANTIE 12 mois

Modèle : ASSAULT Tython

Date d'achat : _____

ACHETEUR : _____

Adresse: _____

Téléphone : _____

Mail : _____

DISTRIBUTEUR:
Tampon + signature

