

# A100

## Polyvalente & robuste

Un petit prix pour une grande polyvalence !

Que ce soit pour votre sécurité, vos contrôles ou vos recherches la lampe ASSAULT A-100 est le produit idéal, qui ne vous quittera plus.

A-100 est l'une des lampes torches les plus polyvalente du marché, à l'épreuve de temps !



### INFORMATIONS PRATIQUES

Interrupteur placé à l'arrière avec un mode clic et un mode silencieux. 3 modes d'éclairage : 100%, 30%, Stroboscopique.

Il existe des têtes colorisées rouges et vertes pour A100, à retrouver dans notre gamme d'accessoires.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Lampe torche LED extrêmement robuste, puissante et rechargeable, autonomie de 240 minutes à 100 % (150 mètres).

Ce produit haut de gamme vous apportera une qualité irréprochable dotée d'un faisceau de haute intensité sur lequel vous pouvez toujours compter. Sa forme d'une ergonomie étudiée permet une excellente prise en main.

Coffret avec chargeur secteur + chargeur voiture + 1 câble de rechargement USB type C + pochette en CORDURA avec coulissage ceinture et attache molle + dragonne.



250 lumens



Autonomie 4h



Portée 150m



RESISTE AUX IMPACTS

<b>Type d'article</b>	Lampe torche tactique
<b>Couleur de la lampe</b>	Noir titane
<b>Interrupteur</b>	Arrière mode clic ou silencieux
<b>Modes d'éclairage</b>	100% - 30% - stroboscopique (7h)
<b>Portée maximale</b>	150 mètres
<b>Autonomie</b>	240 minutes à 100%
<b>Chargeurs</b>	Secteur + véhicule + câble USB/C
<b>Matériaux</b>	Alliage aluminium 6061 - T6 anodisé
<b>Source de lumière</b>	LED CREE Q5 Luminescent blanc
<b>Électroluminescence</b>	Blanc
<b>Rendement lumineux</b>	250 lumens
<b>Batterie rechargeable</b>	Lithium-ion 18650 / 3.7V / 2450 Mah
<b>Durée de vie LED</b>	100 000 heures
<b>Durée de vie batterie</b>	1000 heures
<b>Témoin charge interne</b>	Vert (chargé) / Rouge (en charge)
<b>Indice de protection</b>	Waterproof IP 68
<b>Dimensions/ Poids</b>	49 x 34 x 26mm / 180 grammes
<b>Certification</b>	CE, Rosh
<b>Garantie</b>	1 an

Le coffret contient:

Accus - chargeur secteur et véhicule - dragonne - pochette CORDURA



# A100

## Manuel d'utilisation

Cette lampe torche est fabriquée selon un standard de très haute qualité, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité.

Avant d'utiliser le modèle A-100, veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant toute 1<sup>ère</sup> utilisation, et avant la 1<sup>ère</sup> recharge, pour maximiser la durée de vie de votre batterie, il est impératif de la décharger complètement (cela peut durer jusqu'à 36h), et de la laisser recharger, cette action la calibrera correctement pour plusieurs années. Vous pouvez procéder au calibrage de votre batterie tous les deux ans.

#### 1- Opération de mise en marche

Visser le bouchon interrupteur se trouvant à l'arrière de la lampe dans le sens horaire.

#### 2- Mode d'éclairage

Le bouton marche-arrêt se trouve à l'arrière de la lampe. En appuyant dessus vous allumez et éteignez la lampe..

Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour changer l'intensité d'éclairage.

#### 3- Option d'interrupteur à mode silencieux

> Mode 1: éclairage maximal (100% de luminosité), approprié pour la recherche distante. 1<sup>er</sup> clic.

> Mode 2: éclairage faible (10% de luminosité), lampe de poche performante, 2<sup>ème</sup> clic.

> Mode 3: éclairage stroboscopique, (détresse, auto-défense, permet de signaler sa position même en plein soleil), 3<sup>ème</sup> clic.

#### 4- Chargement de la batterie

> Dévissez la partie centrale de la lampe (saisir d'une main la partie en forme d'écrou, et de l'autre le corps inscrit ASSAULT, dévisser dans le sens anti- horaire).

> Branchez la lampe au chargeur USB-C, puis soit au secteur soit au véhicule. Ne pas utiliser les chargeurs hyper-recharge.

> Connectez le chargeur à une prise de courant alternatif (220V), la LED interne passe au vert, cliquer sur le bouton marche-arrêt de la lampe, la LED interne passe au rouge, la batterie est connectée au secteur et se charge, lorsque laLED du chargeur repasse au vert la batterie est chargée. Protection de surtension.

> Déconnectez alors le chargeur de la lampe et revisser le corps de celle-ci.

### MESURES DE SÉCURITÉ

> Veuillez à ne pas diriger l'éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu'un, cela pourrait occasionner deslésions oculaires. Attention aux enfants.

> N'essayez pas de réparer vous-même la lampe, vous pourriez l'endommager.

> Les déchets électriques (batterie et ampoule) doivent être déposés aux points de collecte spécifiques déchets électriques.



### ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

- > Veuillez recharger complètement votre A-100 une fois par an.
- > Pour une meilleure utilisation, nettoyez-les empreintes sur la lentille à l'aide d'un chiffon doux.
- > Pour que le joint torique ne se dessèche pas, et pour conserver l'étanchéité maximale, appliquez de la vaseline sur les joints toriques deux ou trois fois par an.
- > Si l'eau s'infiltré à l'intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l'ensemble. Remplacez la batterie dans le corps de la lampe, l'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité - côté interrupteur.



## Garantie

*La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation n'est pas concerné par cette garantie.*

**GARANTIE 12 mois**

Modèle : ASSAULT A-100

Date d'achat : \_\_\_\_\_

ACHETEUR : \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Mail : \_\_\_\_\_

DISTRIBUTEUR  
Tampon + signature

