

Compagnon

Robuste & compacte

La Compagnon est la plus petite lampe torche de la gamme Assault58. Seulement 99 mm et 100 grammes pour 960 Lumens et une portée de 170 mètres. Cette lampe torche est parfaite pour les besoins quotidiens.

Pour les femmes, cette lampe torche se glisse parfaitement dans une poche ou un sac à main. Elle est tout particulièrement conseillée en self-défense avec son mode stroboscopique pour éblouir un agresseur.

Outre le mode stroboscopique, cette petite lampe torche dispose de 8 modes d'éclairage (+ verrouillage d'interrupteur) et son alliage en aluminium T6 anodisé vous assure une résistance à toute épreuve.

Discrétion, puissance redoutable, fiabilité, vos atouts pour assurer au mieux votre sécurité.



INFORMATIONS PRATIQUES

Interrupteur électronique multifonctionnel, à verrouillage, IPX8, option de compte à rebours d'extinction. Compagnon est particulièrement appréciée par les professionnels pour son très faible encombrement, son autonomie, sa puissance et son interrupteur multifonctionnel.

9 modes d'éclairage pour une plus grande polyvalence: **Turbo** > 1600 Lumens / 2h - **Forte** > 500 Lumens / 2h50 - **Médium** > 150 Lumens / 8h - **Faible** : 50 Lumens / 24h - **Veilleuse** > 10 Lumens / 150h - **Ultra faible** > 0.5 Lumens / 350h - **Strobe et SOS** > 1 600 Lumens - **Balise marine** > 150 Lumens

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

> La Compagnon est extrêmement **solide et robuste**. Son alliage en aluminium T6 anodisé vous assure une résistance dans les pires conditions.

> Interrupteur intelligent placé à l'arrière de la lampe :

Tactique / Classique / Verrouillage d'interrupteur / Programmation d'extinction / Mémorisation de la dernière position.

> Compagnon est waterproof **IP 68**: ce n'est pas une lampe de plongée, mais elle vous sera d'une grande utilité pour aller vérifier l'hélice de votre bateau, sous la pluie à la campagne ou encore rechercher un objet perdu dans un lac, même en eau trouble.

> **Brise vitre** en retournant Compagnon par les 2 rebords protégeant l'interrupteur.



960 lumens



Autonomie 4h



Portée 170m



RESISTE AUX IMPACTS

Type d'article	Torche tactique rechargeable
Couleur de la lampe	Noir titane
Interrupteur	Electronique multifonctionnel
Modes d'éclairage	9 + mémoire de position
Portée maximale	170 mètres
Autonomie	4 heures à 100%
Chargeurs	USB direct sur accus par micro USB
Matériaux	Alliage aluminium 6061 - T6 anodisé
Source de lumière	LED Nichia- 2190 blanc / jaune / chaud
Électroluminescence	Blanc (3000 K)
Rendement lumineux	960 lumens
Batterie rechargeable	18650 Li-ion 3.7V2600 Mah
Durée de vie LED	50 000 heures
Durée de vie batterie	500 recharges
Témoin charge interne	Sur accus
Indice de protection	Waterproof IP 68
Dimensions/ Poids	50 Gr 25,4 Ø99 mm/ 100Gr
Certification	CE, Rosh
Garantie	1 an

Le coffret contient:

Accus - 2 joints toriques supplémentaires - Clip de ceinture - 1 câble USB - dragonne



Compagnon

Manuel d'utilisation

Cette lampe torche est fabriquée selon un standard de très haute qualité, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité.

Avant d'utiliser le modèle Compagnon, veuillez **enlever l'opercule de protection batterie** en dévissant l'interrupteur et lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1- Interrupteur multifonctionnel

Choisissez votre mode d'éclairage: *mode classique au mode tactique*. Pour passer de l'un à l'autre, cliquez rapidement 7 fois de suite sur l'interrupteur, la LED clignotera 6 fois pour confirmer le changement de mode.

- Mode Eclairage classique:

> Option 1. Appuyez et maintenez l'interrupteur pendant 0,5 secondes pour accéder au niveau le plus bas. Cliquez ensuite sur l'interrupteur pour accéder aux différents niveaux d'éclairage. (Ultra-faible-Veilleuse, faible, medium, forte, puis double-cliquez, Turbo, stroboscopique, SOS, balise marine)

> Option 2. Cliquez rapidement sur l'interrupteur pour accéder au niveau mémorisé. Le niveau d'éclairage mémorisé est le dernier niveau utilisé lorsque vous avez éteint votre Compagnon.

Lorsque vous êtes en mode mémorisé, cliquez rapidement sur l'interrupteur pour faire défiler les niveaux haut /moyen / bas et choisissez le niveau dont vous avez besoin.

> Pour éteindre : Appui prolongé maintenu sur l'interrupteur, quelle que soit la position.

1. Activation : Peu importe que votre Compagnon soit allumée ou éteinte, cliquez deux fois sur l'interrupteur pour accéder au mode stroboscopique.

2. En mode turbo, cliquez deux fois sur le l'interrupteur pour faire défiler Stroboscopique / SOS / Balise / Turbo.

3. Cliquez rapidement sur l'interrupteur pour revenir au mode d'éclairage mémorisé.

- Mode Tactique :

Pour accéder au mode tactique veuillez cliquer rapidement 7 fois de suite (Compagnon clignotera 7 fois pour vous indiquer la prise en compte de votre consigne).

> Option 1. Appuyez et maintenez l'interrupteur pour accéder temporairement au niveau Turbo, votre Compagnon s'éteindra en relâchant votre doigt de l'interrupteur.

> Option 2. Cliquez sur l'interrupteur pour accéder au niveau Turbo, puis, double-cliquez pour accéder au niveau stroboscopique.

> Option 3. Cliquez rapidement deux fois sur le l'interrupteur pour accéder au mode Stroboscopique.

Pour éteindre : Appui prolongé maintenu sur l'interrupteur, quelle que soit la position.

Ultra-faible, veilleuse, faible, médium, SOS et balise marine non disponible en mode tactique.


- Fonction de verrouillage :

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez rapidement sur l'interrupteur 3 fois de suite pour le verrouiller, la LED clignote 3 fois. Votre Compagnon ne peut alors pas être allumée. Pour la déverrouiller pratiquez la même manipulation, la LED clignotera une fois.

- Compte à rebours (non disponible en mode tactique) :

> Lorsque votre Compagnon est allumée, cliquez rapidement sur l'interrupteur 3 fois pour régler le compte à rebours à 3 minutes, la LED clignotera une fois pour indiquer que le compte à rebours est activé, 3 minutes plus tard, votre Compagnon s'éteint automatiquement.

> Si vous cliquez encore 3 fois sur l'interrupteur, la LED clignotera deux fois, le compte à rebours sera augmenté à 6 minutes. De cette façon, vous pouvez définir 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes... jusqu'à 99 minutes. Toute opération sur l'interrupteur annulera le compte à rebours.



2- Avertissement basse tension

> Compagnon détecte constamment la capacité restante de la batterie. Si vous continuez à utiliser Compagnon lorsque la capacité restante est inférieure à 10%, les niveaux Turbo, élevés et moyens ne seront pas disponibles, seuls le niveau bas et ultra bas seront utilisables pour vous inviter à recharger votre batterie, ou à la remplacer rapidement.

> Pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie des composants internes, Compagnon descendra automatiquement du niveau turbo lors qu'une température trop élevée sera détectée. Pour obtenir de nouveau le niveau turbo, redémarrez votre Compagnon.

3- Chargement de la batterie

Brancher le Micro USB directement sur votre batterie tension max de 4,2 V et un courant de 520 ma. Ne pas utiliser des chargeurs secteur à charge ultra-rapide mais classique

MESURES DE SÉCURITÉ

> Veillez à ne pas diriger l'éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu'un, cela pourrait occasionner des lésions oculaires. Attention aux enfants.

> N'essayez pas de réparer vous-même la lampe, vous pourriez l'endommager.

> Les déchets électriques (batterie et ampoule) doivent être déposés aux points de collecte spécifiques déchets électriques.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

> Pour une meilleure utilisation, nettoyez les empreintes sur la lentille à l'aide d'un chiffon doux.

> Pour que les joints toriques ne se dessèchent pas, et pour conserver l'étanchéité maximale, appliquez de la vaseline sur les joints toriques une fois par an / deux ou trois fois par an en situation nautique.

> Si l'eau s'infiltre à l'intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l'ensemble. Replacer la batterie dans le corps de la lampe, l'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité - côté interrupteur.

Garantie

La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation n'est pas concerné par cette garantie.

GARANTIE 12 mois

Modèle : ASSAULT Compagnon

Date d'achat : _____

ACHETEUR : _____

Adresse: _____

Téléphone : _____

Mail : _____

DISTRIBUTEUR:
Tampon + signature

