

# A200

## Lampe longue portée

Particulièrement appréciée des collectivités publiques, des forces de l'ordre et des services de sécurité, elle est également très utilisée pour l'observation des animaux ou encore dans le domaine de la marine.

Ce produit haut de gamme est doté d'une grande lentille pour écarter et projeter un faisceau de haute intensité. A200 existe également en version colorisée verte ou rouge.



### INFORMATIONS PRATIQUES

Interrupteur placé à l'arrière avec un mode clic et un mode silencieux. 3 modes d'éclairage : 100%, 30%, 10%.

Il existe des versions verte et rouge à LED colorisée qui éclairent jusqu'à 250m.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Développant 1000 lumens, équipée d'une lentille grand format en alu-chromé, pas de déformation de chauffe malgré la puissance de la LED, pour éclairer à plus de 500 mètres pendant 90 minutes à 100 %, pour des années-lumière.

En aluminium T6 anodisé dur, extrêmement robuste et résistante à la corrosion. Equipée d'un interrupteur placé à l'arrière et d'un brise vitre à l'avant, A-200 est également waterproof à 2 mètres IP68.

A-200 peut également être utilisée en version raccourcie sans perte de puissance en utilisant 1 accu de le A-100, à retrouver dans notre gamme d'accessoires.



1000 lumens



Autonomie 1h30



Portée 500m



RÉSISTE AUX IMPACTS

<b>Type d'article</b>	Lampe torche longue portée
<b>Couleur de la lampe</b>	Noir titane
<b>Interrupteur</b>	Arrière mode clic ou silencieux
<b>Modes d'éclairage</b>	30% - 10% - 100%
<b>Portée maximale</b>	500 mètres
<b>Autonomie</b>	240 mn à 30 % - 90 mn à 100 %
<b>Chargeurs</b>	Secteur + véhicule
<b>Matériaux</b>	Alliage aluminium 6061 - T6 anodisé
<b>Source de lumière</b>	LED U2 XML
<b>Électroluminescence</b>	Blanc
<b>Rendement lumineux</b>	1000 lumens
<b>Batterie rechargeable</b>	1 * 18650 - 7.4 V - 2200 Mah Batterie
<b>Durée de vie LED</b>	100 000 heures
<b>Durée de vie batterie</b>	800 recharges
<b>Témoin charge interne</b>	Vert (chargé) / Rouge (en charge)
<b>Indice de protection</b>	Waterproof IP 68
<b>Dimensions/ Poids</b>	L240mm * 56.5mm * D25M / 360 gr
<b>Certification</b>	CE, Rosh
<b>Garantie</b>	1 an

Le coffret contient:

Accus - chargeur secteur et véhicule - dragonne - pochette CORDURA



# A200

## Manuel d'utilisation

Cette lampe torche est fabriquée selon un standard de très haute qualité, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité.

Avant d'utiliser le modèle A-200, veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant toute 1<sup>ère</sup> utilisation, et avant la 1<sup>ère</sup> recharge, pour maximiser la durée de vie de votre batterie, il est impératif de la décharger complètement (cela peut durer 3h), et de la laisser recharger, cette action la calibrera correctement pour plusieurs années. Vous pouvez procéder au calibrage de votre batterie tous les deux ans.

#### 1- Installation de la batterie

- > Dévisser le bouchon interrupteur se trouvant à l'arrière de la lampe.
- > Insérer la batterie dans le corps de la lampe avec l'extrémité positive de la batterie (côté bombé) vers la tête de la lampe.
- > Revisser le bouchon.
- > Des entretoises en plastique sont fournies afin de pouvoir utiliser 3 piles LR6 en lieu et place de la batterie au Lithium.

#### 2- Opération de mise en marche

Le bouton de marche-arrêt se trouve à l'arrière de la lampe. En appuyant dessus vous allumez et éteignez la lampe.

#### 3- Modes d'éclairage

- Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour changer l'intensité d'éclairage.
- > Mode 1: éclairage maximale (100% de luminosité), le rayonnement atteint près de 500 mètres, 1<sup>er</sup> clic.
  - > Mode 2: éclairage moyen (50% de luminosité), approprié pour la recherche et le sauvetage des cibles situées à 250 mètres environ. 2<sup>ème</sup> clic.
  - > Mode 3: éclairage faible (30% de luminosité), le rayonnement atteint 150 mètres environ, 3<sup>ème</sup> clic.

#### 4- Chargement de la batterie

- > Dévissez la partie centrale de la lampe juste sous le bulb.
- > Branchez la lampe au chargeur.
- > Connectez le chargeur à une prise de courant alternatif (220V), la LED placée sur le chargeur passe au vert, cliquer sur le bouton marche-arrêt de la lampe, la LED placée sur le chargeur passe au rouge, la batterie est connectée au secteur et se charge, lorsque la LED du chargeur repasse au vert la batterie est chargée.
- > Déconnectez alors le chargeur de la lampe et revisser le corps de celle-ci.

### MESURES DE SÉCURITÉ

- > Veuillez ne pas diriger l'éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu'un, cela peut produire une lésion oculaire.
- > N'essayez pas de réparer vous-même la lampe vous pourriez endommager celle-ci.
- > Notez que les déchets électriques (batterie et ampoule) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés aux points de collecte existants.



RECHARGEABLE



QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE



ÉTANCHE



ROBUSTE  
& PUISSANTE

### ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

- > Veuillez recharger complètement votre A-200 une fois par an.
- > Pour une meilleure utilisation, nettoyez les empreintes sur la lentille à l'aide d'un chiffon doux.
- > Pour que les joints toriques ne se dessèchent pas, et pour conserver l'étanchéité maximale, appliquez de la vaseline sur les joints toriques une fois par an / deux à trois fois par an en situation nautique.
- > Si l'eau s'infiltré à l'intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l'ensemble. Remplacez la batterie dans le corps de la lampe, l'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité - côté interrupteur.



## Garantie

La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation n'est pas concerné par cette garantie.

**GARANTIE 12 mois**

Modèle : ASSAULT A-200

Date d'achat : \_\_\_\_\_

ACHETEUR : \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Mail : \_\_\_\_\_

DISTRIBUTEUR:  
Tampon + signature

Le coffret contient:

Accus - chargeur secteur et véhicule - dragonne - pochette CORDURA



06 20 23 35 99

contact@assault58.com

SARL MAGUY - 35 RUE SAINT JACQUES 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

SIRET 75309731000019 - RCS NEVERS B 753 097 310

